

Zodiac D80 M / D100 M / D400 M



31017 - Zodiac D80 M
31013 - Zodiac D100 M
31014 - Zodiac D400 M

Zodiac D80 M / D100 M / D400 M

DX M Mobilserie använder den senaste digitala tekniken, vilket resulterar i en högkvalitativ produkt som är lätt att använda och mycket kostnadseffektiv. D80 M är förprogrammerad med Riks 1 och Riks 2.

Roaming

DX M kan användas över flera repeater för att täcka ett större område. Radion väljer automatiskt den starkaste repeatern som finns inlagd i roaming-listan. Denna funktion är särskilt användbar för radionätverk där behovet av utökad täckning finns.

TDMA Direktläge

DX M kan arbeta i TDMA Direktläge. Radion kan detektera synkroniserings-signaler och sända i rätt tidslucka, vilket möjliggör två samtidiga kommunikationskanaler.

Priority interrupt - Sändningsavbrott

DX M kan under sändning stoppas av ett Sändnings- avbrottkommando från en annan terminal eller en dispatcher. Denna funktion är användbar vid nödanrop där en logisk kanal behöver frigöras.

Blandad Kanal

När DX M arbetar i Blandad Kanal-läge kan den automatiskt känna igen inkommande analoga eller digitala signaler och svara på samma sätt, eller via en förinställd standard för analog/digital kommunikation för att initiera ett nytt samtal.

EGENSKAPER

- IP54 • Färgdisplay • Röstinspelning
- Enkel Trunkering • Roaming-funktion vid repeatertrafik
- Multifunktionskontakt DB15 • TDMA Direktläge
- Priority interrupt - Sändningsavbrott
- Delat montage* • GPS-mottagare**
- Blandad Analog / Digital kanal
- 2/5-ton, DTMF, MDC1200 Kodning / Avkodning
- Noise Cancellation / Brusreduceringsalternativ
- 5/15/25 W uteffekt

* Delat montage-kit är under framtagande

** Finns i D100M/ D400M, kommando för D80M

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning:	13.8V DC $\pm$ 20%
Frekvensområden – fullt bandstöd:	66–88MHz, 136–174MHz,
Antal kanaler:	400–470MHz
Max antal zoner:	2000 kanaler
Max antal kanaler per zon:	250 zoner
Kanalavstånd:	160
Arbetstemperatur:	12.5/25kHz
Mått (HxBxD):	-30° till +60°
Vikt:	50x182x166 mm
	1340 g

TILLBEHÖR ZODIAC D80 M / D100 M / D400 M



ZODIAC DIN-RAM

ART.NR: 31011



ZODIAC MIKROFON

ART.NR: 31018



ZODIAC MIKROFON MED KEYPAD

ART.NR: 31019



ZODIAC FÖRARPAKET

ART.NR: 31021



**ZODIAC FÖRARPAKET KOMPLETT
MED PTT OCH PEIKER MIK**

ART.NR: 31024



ZODIAC PROGRAMMERINGSKABEL

ART.NR: 49311